



Quantum Computing “Quantum Logic Gates”

Dr. Cahit Karakuş, Mart - 2021

Baz Vektörler

Skaler çarpım:

- $\vec{Y} = \alpha \vec{V} = \alpha \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha a_1 \\ \alpha a_2 \\ \vdots \\ \alpha a_n \end{pmatrix}$

- $\vec{V} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ a_2 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = a_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + a_n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$

- Her vektör baz vektörleri şeklinde genişletilebilir. Quantum hesaplamada vektör uzunluğu 2^n biçiminde olmak zorubdadır.
- Baz vektörde, her sütunda bir adet 1; geriye kalanlar 0 dır.
- Quantum hesaplamada baz vektör olabilmesi için vektör katsayılarının mutlak değerlerinin kareleri toplamı 1'e eşit olmak zorundadır. Çünkü olasılık temel teorim geçerlidir, katsayılar pozitif, negatif ve kompleks ifadeler olabilir.



Vektörel Çarpımlar

Vektörel Çarpımlar

$$\begin{aligned}\langle \Psi | | \Phi \rangle &= \langle \Psi \Phi \rangle && \text{"Inner Product"} \\ | \Psi \rangle \langle \Phi | &= | \Psi \Phi | && \text{"Outer Product"} \\ | \Psi \rangle | \Phi \rangle &= | \Psi \Phi \rangle && \text{"Tensor Product"} \\ \langle \Psi | \langle \Phi | &&& \text{Invalid Operation}\end{aligned}$$

$|\Psi\rangle, |\phi\rangle$: sütun vektörleri

$\langle \Psi |, \langle \phi |$: satır vektörleridir.

$\langle a |$, (bra) satır vektörüdür, gelecek durumu temsil eder.

$|b\rangle$, (ket) sütun vektörüdür, şu anki durumu temsil eder.

Matris çarpmaya örnekler

Satır vektör ve sütun vektör

Aşağıdaki gibi iki matris verilsin; $\mathbf{A} = (a \ b \ c)$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$,

Burada matris çarpma işlemi şöyle:

Dış çarpım:

İç çarpım: $\mathbf{AB} = (a \ b \ c) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = ax + by + cz$, Benzer şekilde; $\mathbf{BA} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} (a \ b \ c) = \begin{pmatrix} xa & xb & xc \\ ya & yb & yc \\ za & zb & zc \end{pmatrix}$

\mathbf{AB} ile \mathbf{BA} nın çok farklı matrisler olduğuna dikkat edin. İlk matris 1×1 boyutlu matris iken, ikincisi 3×3 boyutlu matristir.

Kare matris ve sütun vektörü

Aşağıdaki gibi iki matris verilsin;

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ u & v & w \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad \mathbf{AB} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ u & v & w \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by + cz \\ px + qy + rz \\ ux + vy + wz \end{pmatrix}$$

Bu örnekte \mathbf{BA} tanımlı değildir.

$$(x \ y \ z) \begin{pmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ u & v & w \end{pmatrix} = (xa + yp + zu \quad xb + yq + zv \quad xc + yr + zw)$$

Inner Product

Inner Product — $\langle \Psi | \Phi \rangle$

A product of two quantum states bra $\Psi \langle \Psi |$ and ket $\Phi | \Phi \rangle$ is called an **inner product**, producing a **value**. An inner product is also called an *overlap*, the overlap between quantum states.

$$\begin{aligned}\langle \Psi | \Phi \rangle &= \langle \Psi | \Phi \rangle \\ &= \begin{pmatrix} \frac{4}{5}i & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \\ &= \frac{4}{10}i + \frac{3\sqrt{3}}{10}\end{aligned}$$

$|\psi\rangle$: Sütun vektör, $\langle\varphi|$: satır vektör

iki vektörün iç çarpım $\langle\psi|\varphi\rangle = \langle\psi|.|\varphi\rangle$ değeri nedir?

Sütun vektör satır vektöre dönüşürken kompleks eşleniği alınır. Aynı biçimde satır vektör sütun vektöre dönüşürken de kompleks eşleniği alınır.

İç çarpım skaler çarpımdır. Satır vektör ile sütun vektörün skaler çarpımıdır, skaler değer elde edilir.

Matris ile sütun vektörün skaler çarpımı da iç çarpımdır, sütun vektör elde edilir.

Outer products

Outer Products

Inner products aren't the only way to multiply vectors. Occasionally, we'll switch the order of the bra and ket in order to take the **outer product**, whose outcome is a matrix, rather than a single number. For two vectors $|a\rangle$ and $|b\rangle$ in a Hilbert space, we denote the outer product as $|a\rangle\langle b|$, where $\langle b|$ is equal to the conjugate transpose of $|b\rangle$, as before. This gets us:

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \quad |a\rangle\langle b| = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} (b_1^* \quad b_2^* \quad \dots \quad b_n^*) = \begin{pmatrix} a_1 b_1^* & a_1 b_2^* & \dots & a_1 b_n^* \\ a_2 b_1^* & a_2 b_2^* & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_n b_1^* & \dots & \dots & a_n b_n^* \end{pmatrix}$$

İki vektörün dış çarpım $|\psi\rangle\langle\varphi|$ değeri nedir?

Sütun vektör satır vektöre dönüşürken kompleks eşleniği alınır.

Sütun vektör ile satır vektör çarpılır, matris elde edilir.

Tensor products

Most often, you'll see the tensor product used to describe the shared state of two or more qubits. Notice here that the tensor product doesn't require taking one of the vector's conjugate transposes like the outer product does—we're multiplying two kets together instead of a ket and a bra. The tensor product of vectors $|a\rangle$ and $|b\rangle$, written $|a\rangle \otimes |b\rangle$ or $|ab\rangle$, equals:

$$|a\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

$$|b\rangle = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

$$|a\rangle \otimes |b\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \\ a_2 \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 b_1 \\ a_1 b_2 \\ a_2 b_1 \\ a_2 b_2 \end{pmatrix}$$

$$|a\rangle \otimes |b\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

Tensor products

İki girişli quantum kapılarının durum vektörlerini oluşturma

- $|0\rangle \otimes |0\rangle = |00\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

- $|1\rangle \otimes |0\rangle = |10\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

- $|0\rangle \otimes |1\rangle = |01\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

- $|1\rangle \otimes |1\rangle = |11\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$



Quantum Devre Modeli

Quantum Devre Modeli

- Quantum sisteminin gelecek zamanlar için durumu bulunmak istenirse, quantum devre modelindeki Schrodinger denkleminin çözülmesi gerekir. Schrodinger denklemi:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V \right) \psi = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

- Ancak quantum devre modeli oluşturulurken, hesaplamanın başlangıcında qubit'lerin hangi durumda olduğu ve hesaplamanın sonunda hangi durumda olacağı bilinmektedir.
- Girişleri vektör olarak bilenenden, istenen çıkış vektörlerinin elde edileceği bir quantum devre modeli matris olarak oluşturulur. **$Ax=b$, lineer denklem sisteminde giriş, X ; çıkış, b ise A matrisi bulunur; A matrisinin quantum mekaniğinde bir karşılığı fiziksel olarak vardır. Bunun için A matrisinin belirli özelliklere sahip olması gerekmektedir.**
- Sadece qubitlere etki eden her bir kuantum devre modelinin giriş sinyallerine ne yaptığı adım adımı takip edilir ve bu genellikle bu işlem Schrodinger denklemini çözmekten çok daha kolaydır. $|\Psi\rangle = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$, bu ifade Schrodinger denkleminin bir çözümüdür.

Quantum Lojik Devreleri

- Quantum lojik devreleri tasarlanırken veya quantum hesaplama yapılırken, giriş ve çıkış değerlerine bakılır. Araya quantum hesaplama matematiği (Matris) devreye girer.
- Quantum lojik devresinde giriş, X; çıkış, b olmaktadır. A matrisi quantum mekaniğine göre matematiği ve ardından gerçek quantum devresi çalıştırılmaktadır. Çökertme esalı çalışmaktadır.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

veya

$A.X = B$ biçiminde yazılır.

$|A| \neq 0$ olmak üzere, $A.X = B$ doğrusal denklem sisteminde


$$A.X = B$$

$$A^{-1}.A.X = A^{-1}.B$$

$$I.X = A^{-1}.B$$

$$X = A^{-1}.B \text{ bulunur.}$$

Quantum Computer




Giriş biliniyor.

Çıkış çökertilir. Çıkış da biliniyor.

A matrisi bilinmiyor. A matrisi oluşturularak istenilen çıkış elde edilebilir (Çökertme).

$$|\psi\rangle = \alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle$$



$$\varphi = \beta_0|0\rangle + \beta_1|1\rangle$$

$$|\varphi\rangle = A |\psi\rangle$$

$$\begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \end{pmatrix}$$

Quantum Kablolar

- **Quantum kablolar** qubitin her yerde durumunu koruyan, transfer edilmesini sağlayan fiziksel ortamdır. Fiziksel olarak oluşturmak çok zordur.
- En küçük fiziksel değişim bile quantum bitinin durumunu bozabilir.
- Bu nedenle bir yerden başka bir yere bir quantum bitini bozulmadan transfer etmek çok zordur ve yüksek teknoloji gerektirir. Elektron hareket ettikçe ısıyı artamayacak süper iletkenler geliştirilmektedir.
- Bu kabloların çok düşük sıcaklıklarda tutulması gerekir. Çünkü ısısal dalgalanmalar quantum durumlarını çok kolay bozabilir.
- Kaç qubitlik bir sistem düşünülürse o kadar qubitlik kablo kullanılır.
- Quantum kablolar nanometre mertebelerindedir.
- Quantum mekaniği temel özelliklerini gösterirler.
- Tek qubitlik bir kablonun her yerinde qubit durumu kablo boyunca aynıdır değişmez.
- İki qubitlik kablo sisteminde, kablonun herhangi bir noktasındaki $|\psi\rangle$ vektörü aşağıdaki gibi gösterilir.

$$\begin{array}{ccc} |\psi\rangle & \text{-----} & |\psi\rangle \\ |0\rangle & \text{-----} & |0\rangle \\ |0\rangle & \text{-----} & |0\rangle \end{array} \quad \begin{array}{c} |00\rangle \\ |00\rangle \end{array}$$
$$|\psi\rangle = |00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle$$

Inner products

İç çarpım bir değişken üretir. Çökertme üretir.

$$\langle 0 | 0 \rangle = (1 \quad 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1$$

$$\langle 1 | 0 \rangle = (0 \quad 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$\langle 0 | 1 \rangle = (1 \quad 0) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

$$\langle 1 | 1 \rangle = (0 \quad 1) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1$$

İç çarpımla klasik bit (1/0) elde edilebilir.

Ortanormal Vektör Seti

- $|0\rangle$ ve $|1\rangle$ quantum durumları kompleks vektör uzayında iki boyutlu birer sütun vektör ile gösterilir.
- $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ve $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$; Bunlara base ketler denir. (Computational Base)
- Bunlar kompleks vektör uzayında iki boyutlu birer vektördürler.
- Ortanormal vektör setini oluştururlar.
- Eğer bir vektör seti aşağıdaki koşulları sağlıyorsa ortanormal vektör setidir. Eğer satır vektör ile sütun vektör birbirine eşit ise iç çarpım 1, değilse iç çarpım 0 çıkar. İç çarpım sonuçları klasik bilgisayarlarda kullanılan bit elde edilir.
- $\langle 0|0\rangle = (1 \ 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1+0=1$
- $\langle 1|1\rangle = (0 \ 1) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1+1=1$
- $\langle 0|1\rangle = (1 \ 0) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0+0=0$
- $\langle 1|0\rangle = (0 \ 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0+0=0$

Outer products

Dış çarpım bir matris üretir. Quantum lojik devre üretir.

$$|00\rangle\langle 00| = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes (1 \quad 0 \quad 0 \quad 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2 Qubitlik Durum Vektörü

- Vektörler baz yapıdadır.
- Her bir durumun olma olasılığı mümkündür, 2 –qubit söz konusu ise 4 durum vardır. İki qubitlik durumda, $2^2=4$ durum söz konusudur: $|00\rangle$, $|01\rangle$, $|10\rangle$, $|11\rangle$
- α_0 kadar $|00\rangle$, α_1 kadar $|01\rangle$, α_2 kadar $|10\rangle$, α_3 kadar $|11\rangle$ olma ihtimali bulunmaktadır. Paralellik söz konusudur (Süperpozisyon). Anlık bu durumlardan birisi gerçektir, fakat biz bilemiyoruz; belirsizlik var. Olma olasılıkları olasılık hesaplaması ile belirlenir.
- $|\psi\rangle = \alpha_0 |00\rangle + \alpha_1 |01\rangle + \alpha_2 |10\rangle + \alpha_3 |11\rangle$
- $\alpha_0, \dots, \alpha_3$: Reel, pozitif ya da negatif, kompleks olasılıksal genlik katsayılarıdır.
- $P = |\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 + |\alpha_2|^2 + |\alpha_3|^2 = 1$
- Ölçüm yapıldığında bu durumlardan birine çöker.

3 Qubitlik Durum Vektörü

- $2^3=8$ durum söz konusudur: $|000\rangle, |001\rangle, |010\rangle, |011\rangle, |100\rangle, |101\rangle, |110\rangle, |111\rangle$
- $|\psi\rangle = \alpha_0 |000\rangle + \alpha_1 |001\rangle + \alpha_2 |010\rangle + \alpha_3 |011\rangle + \alpha_4 |100\rangle + \alpha_5 |101\rangle + \alpha_6 |110\rangle + \alpha_7 |111\rangle$
- $\alpha_0, \dots, \alpha_7$: Kompleks genlik katsayılarıdır.
- $P = |\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 + |\alpha_2|^2 + |\alpha_3|^2 + |\alpha_4|^2 + |\alpha_5|^2 + |\alpha_6|^2 + |\alpha_7|^2 = 1$
- Aynı anda paralel olarak tüm durumların olma olasılıkları var. Katsayıları pozitif, negatif, kompleks olabiliyor. Katsayıların mutlak değerlerinin karelerinin toplamı 1 olmak zorundadır. Ölçüm yapıldığında bu durumlardan birine çöker.

Quantum lojik kapısı bir matristir

- Quantum lojik kapısı bir matristir.
- $A|\psi\rangle=|\varphi\rangle$, burada A matrisi bir lojik quantum kapısı olmak üzere, $|\psi\rangle$ ve $|\varphi\rangle$ kompleks vektör uzayında iki boyutlu birer baz vektördürler.
- $|\psi\rangle$ ve $|\varphi\rangle$ birer durum vektörü olmak üzere **bir A matrisinin quantum kapısı olabilmesi için karşılması gereken koşul nedir?** A matrisinin quantum lojik kapısı (Bir sistem) olabilmesi için quantum dünyasında fiziksel bir karşılığı olmak zorundadır.
- Qubit olarak tanımlanan $|0\rangle$ ve $|1\rangle$, quantum durumları kompleks vektör uzayında birer sütun vektör ile gösterilir. $|0\rangle=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ve $|1\rangle=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$; Bunlara base ketler denir.
(Computational vector Base)
- A matrisinin quantum lojik kapısı (Bir sistem) olabilmesi için matris, Hermesyen matris olmak zorundadır.

Hermesyen Matris

- $A|\psi\rangle = |\varphi\rangle$
- Bir matrisin quantum lojik kapısı olabilmesi için Hermesyen matris olmak zorundadır. Hermisyen matris, transposesi (Matrisin satırları ile sütunları yer değiştirilir) alınan bir matrisin tüm elemanlarının kompleks eşleniğinin (+ yerine -; - yerine + konur) alınması ile elde edilir. Bir matrisin Hermisyeni ile kendisinin çarpımı birim matrise eşit olmalıdır.
- $|A|\psi\rangle|^2 = |\varphi\rangle|^2 = \langle\varphi|\varphi\rangle = 1$
- Kompleks bir ifadenin mutlak değerinin karesi, kendisi ile eşleniğinin çarpımına eşittir. $|\varphi\rangle$ Ket fi'nin kompleks eşleniği $\langle\varphi|$ bra fi'dir. Sağ tarafından mod karesi alınırsa,
- $\langle\psi|A^*A|\psi\rangle = \langle\varphi|\varphi\rangle = 1$, A^* , A 'nın Hermisyen eşdeğeridir.
- $\langle\psi|A^+A|\psi\rangle = \langle\varphi|\varphi\rangle = 1$ bu işlemin sağlanmasının tek şartı $A^+A = I$, birim operatöre ya da birim matrise eşit olmasıdır.

Durum vektörleri birer fiziksel durumu temsil eder.

$$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle = a\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$$|\varphi\rangle = c|0\rangle + d|1\rangle = c\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + d\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$

- Burada a, b, c ve d değişkenleri olasısalsal genlik değerlerdir. Herhangi bir değer alabilir; 0, 1, +/- sayısal değerler olabildiği gibi kompleks değerler ve negatif de olabilir.
- $|\psi\rangle$ ve $|\varphi\rangle$ durum vektörlerinin birer quantum fiziksel durumu temsil edebilmeleri için
 - **Normalize vektörler** ($|a|^2 + |b|^2 = 1$, $|c|^2 + |d|^2 = 1$) olmaları gerekir.
 - $|\psi\rangle$ ve $|\varphi\rangle$ süperpozisyonu durumlara sahiptirler; $|a|^2$ olasılıkla $|0\rangle$ ve $|b|^2$ olasılıkla $|1\rangle$ dir. $|a|^2$ nin ve $|b|^2$ nin mutlak değeri 0 ile 1 arasındadır. Havaya atılan paranın yazı mı tura mı olduğunun havada iken bilinmemesi gibi... Yere para düştüğü anda...
 - Ölçme yapıldığında bu durumlarından birine çöker.

Adjoint: Eşlenik Matris, Hermityen Matris

Associated with any linear operator A is its *adjoint* A^\dagger which satisfies

$$\langle v|Aw\rangle = \langle A^\dagger v|w\rangle$$

In terms of matrices, $A^\dagger = (A^*)^T$

where $*$ denotes complex conjugation and T denotes transposition.

$$\begin{bmatrix} 1+i & 1-i \\ -1 & 1 \end{bmatrix}^\dagger = \begin{bmatrix} 1-i & -1 \\ 1+i & 1 \end{bmatrix}$$

Bu matris Hermesyen matris değildir.

One qubit gates

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$$

$$A^+ = \begin{pmatrix} a_{11}^* & a_{21}^* \\ a_{12}^* & a_{22}^* \end{pmatrix}$$

$$A^+ A = I$$

Normalize Vektör

- Normalize vektör, normu 1'e eşit olmak demektir. Diğer bir ifadeyle boyutu 1 olan bir vektör demektir. Bu bir sistem ile ilgili muhtemel bütün olasılıkların karelerinin toplamının 1'e eşit olması ile eşdeğerdir. Aksi durumda fiziksel olmayan durumlar ile karşılaşılır.
- $\| |\psi\rangle \| = 1$. Normalize vektör, $|\psi\rangle$ durum vektörünün normu 1'e eşit olan bir vektördür.
- Dolayısıyla A lojik kapısı, $A|\psi\rangle = |\varphi\rangle$ işleminde quantum durumunun vektörünü değiştirir, fakat vektörlerin boylarını değiştirmez.
- Benzer biçimde $\| |\varphi\rangle \| = 1$, $|\varphi\rangle$ normu 1'e eşit olan bir vektördür.
- Bir vektörün normu, o vektörün kendisi ile skaler çarpımının (iç çarpım) kareköküne eşittir.
- Aynı anda hem $|\psi\rangle$ hem de $|\varphi\rangle$ vektörleri bu şartı sağlamak zorundadır. Aksi takdirde gerçek bir fiziksel sistemi temsil etmezler.
- $\| |\psi\rangle \| = \sqrt{\langle \psi | |\psi \rangle} = 1$,
- $\| |\varphi\rangle \| = \sqrt{\langle \varphi | |\varphi \rangle} = 1$
- $|\varphi\rangle$ ve $|\psi\rangle$ 'nin normu 1'e eşitse karesi de 1'e eşittir.
- $\langle \psi | |\psi \rangle = 1$ ve $\langle \varphi | |\varphi \rangle = 1$ olacaktır. Bu normalizasyon koşuludur.

Herhangi bir matris quantum kapısı olabilir mi?


- Bir matrisin bir quantum lojik kapı olabilmesi için sağlaması gereken yeterli ve gerekli tek koşul kendisinin Hermesyen eşleniği ile çarpımının birim matrise eşit olmasıdır. Bu özellikleri sağlayan matrislere uniter matris denir. Bu operatörlere uniter operatörler denir.
- **Kapalı quatum sistemlerin zaman evrimi bir uniter matris ya da bir uniter operatör yardımıyla gerçekleşir.**
- $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$
- X 'in Hermisyen eşleniği, $X^+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$
- $XX^+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$ birim matristir, uniterdir, gerçek bir quantum lojik kapısını temsil eder. Dahası $X=X^*$ dir.



Pauli Gates


Pauli Kapıları


- Quantum hesaplama ilgilenecek konuların çoğu doğrusal operatör üniterdir.
- Her bir sütunun bir birim vektör ve sütunların çiftler halinde ortogonal olduğu matrisler olarak temsil edilebilirler.
- Kullanacağımız üniter operatörlerin bir başka yararlı temsili, kapılardır.
- 2-qubitlik bir kapı, kompleks düzlemde üniter bir operatördür.
- Bir durum vektörü, muhakkak ve muhakkak ket 0 ve ket 1 bileşlerine dönüştürülmelidir.




Pauli Kapıları

- Özellikle kullanışlı bir 1-kübit kapı seti Pauli Kapılarıdır.

X Kapısı:  $X|0\rangle = |1\rangle$ $X|1\rangle = |0\rangle$

Y Kapısı:  $Y|0\rangle = i|1\rangle$ $Y|1\rangle = -i|0\rangle$

Z Kapısı:  $Z|0\rangle = |0\rangle$ $Z|1\rangle = -|1\rangle$

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Bazen dördüncü Pauli kapısı olarak birim matrisi alınır.

$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ve $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ qubitler vektörler ile temsil edilir.

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Pauli Matrislerinin Fiziksel Karşılığı

- Pauli Matrisleri quantum operatörlerdir. Birer fiziksel anlamları vardır.
- Pauli matrislerinin beklenen değerleri fermiyonlar için türetilmiştir. Quantum mekaniğinde bütün gözlemler operatörler ile, operatörlerde matrisler ile temsil edilirler.
- Pauli X - matrisinin beklenen değeri, elektronun spininin daha doğrusu fermiyonların x bileşenin ortalama ya da beklenen değerini verir.
- Pauli Y —matrisinin beklenen değeri, elektronun spininin daha doğrusu fermiyonların y bileşenin ortalama ya da beklenen verir.
- Pauli Z — matrisinin beklenen değeri, elektronun spininin daha doğrusu fermiyonların z bileşenin ortalama ya da beklenen verir.
- Bir elektronun bir spininin ancak bir tane bileşeni ölçülebilir. z -bileşeni ölçüldüğünde x ve y bileşenleri belirsiz olur. Ölçüm yapılırken manyetik alan z -yönünde seçilir.
- Pauli matrisleri aslında spinin yönlerini verir.

Z gate: leaves $|0\rangle$ unchanged and flips the sign of $|1\rangle$

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad \text{---} \boxed{Z} \text{---} \quad \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$Z\psi = Z \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ -\beta \end{pmatrix} = \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle$$

S - Gate

More single qubit gates

Note: matrix U describing single qubit gate must be unitary. $U^\dagger U = I$.

Phase gate: $S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$

Question to the class: what operation does this gate perform?

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \longrightarrow \boxed{S} \longrightarrow ?$$

$$S \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{leaves } |0\rangle \text{ unchanged})$$

$$S \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix} \quad |1\rangle \rightarrow i|1\rangle$$

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \longrightarrow \boxed{S} \longrightarrow \alpha|0\rangle + i\beta|1\rangle$$

T - Gate

$$\frac{\pi}{8} \text{ gate: } T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \exp(i\pi/4) \end{pmatrix}$$

Question to the class:

Does this gate preserve normalization of a qubit? $\langle \psi | \psi \rangle = 1$

$$(\alpha^* \ \beta^*) \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

$$T \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta e^{i\pi/4} \end{pmatrix} \Rightarrow |\alpha|^2 + |\beta|^2 e^{-i\pi/4} e^{i\pi/4} = 1$$

Note: all gates do since $U^\dagger U = 1$.

Why the T gate is called $\pi/8$ while $\pi/4$ appears in the definition?

The reason is historical. This gate is equivalent (up to unimportant global factor) to the following gate:

$$T = \exp\left(\frac{i\pi}{8}\right) \begin{pmatrix} \exp\left(-\frac{i\pi}{8}\right) & 0 \\ 0 & \exp\left(\frac{i\pi}{8}\right) \end{pmatrix}.$$

Quantum Gates

Single Qubit Gates

H-gate
(AKA Hadamard Gate)

$$\boxed{H} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

T-gate
($\sqrt[4]{Z}$ -gate)

$$\boxed{T} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$$

R_ϕ -gate
(phase shift)

$$\boxed{R_\phi} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{pmatrix}$$

Quantum NOT Gate

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$



$$|\varphi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta \\ \alpha \end{bmatrix}$$

X-Quantum NOT Gate

- Giriş bir durum vektörüdür. Bir vektör bir matris ile çarpılırsa sonuç bir vektör elde edilir. Bir durum vektörünün quantum fiziksel dünyada bir karşılığı vardır.
- Bir matrisin quantum lojik kapı olabilmesi için Hermesyen matris olması gerekir. Hermesyen özellik, bir matrisinin transposesinin eşleniği ile kendisinin çarpımı birim matristir.
- Ölçümün 1 durumunda qubiti bulması garanti edilir. qubit 0 durumunda başladığından, X-not kapısı onu 1 durumuna çevirir ve sonra bir ölçüm yapılır ve 1 durumunun genliği 1 olduğu için olasılık 1 durumunda olmak üzere qubit ölçümü de 1'dir.
- Ölçme, vektör katsayılarının karelerinin toplamıdır ki buna olasılıksal değerinin hesaplanmasıdır.
- Ölçme olduğunda çökme söz konusudur, sonuç ya ket 0 dir ya da ket 1 dir.
- $X|0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle$
- $X|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle$
- $|\varphi\rangle = X|0\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, $\alpha=0$, $\beta=1$; süperpozisyon. Katsayılar α ve β olasılıksal genlik değerleridir. Kompleks değişkenler olabildiği negatifte olabilir.
- Ölçme, $P=\alpha^2+\beta^2=1$

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1?$$
$$|\alpha^* \alpha| + |\beta^* \beta| = 1?$$



X-Quantum NOT-Gate

- Klasik bilgisayarlarda en basit kapılardan bir tanesi NOT kapısıdır. NOT mantıksal kapı, 0 girişini 1'e; 1 girişini 0'a dönüştürür. Klasik bilgisayarlarda bitlerin fiziksel bir karşılığı vardır. Devreden akım akıyorsa 0, akım akıyorsa 1 durumuna karşılık gelir. Aynı şekilde devredeki gerilim 0 volt ise 0 durumuna, 5volt ise 1 durumuna karşılık gelir. Not kapısını bitler manüpule eden bir lojik kapıdır.
- Benzer şekilde quantum NOT kapısı nasıl oluşturulabilir? Bir quantum NOT kapısı düşünelim, $|0\rangle$ durumunu $|1\rangle$ durumuna benzer biçimde $|1\rangle$ durumunu $|0\rangle$ durumuna nasıl dönüştürebiliriz?
- Qubit'in durumlarında bir tanesi iki boyutlu kompleks vektör uzayında bir vektörle temsil edilir.
- $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ve $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ qubitler vektörler ile temsil edilir.
- Qubit 1'i qubit 0'a ve qubit 0'i qubit 1'a dönüştüren bir matris tanımlamak mümkündür. $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ matrisi quantum NOT kapısı dönüşümü yapmaktadır.
- $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ve $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ elde edilir. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ bir Pauli matrisidir.


X-Quantum NOT-Gate

- En basit kapılardan biri, NOT kapısı tek bir qubit üzerinde hareket eder ve 0 durumunu 1 durumuna, 1 durumunu 0 durumuna dönüştürür. Bu nedenle buna NOT kapısı denir.
- Genellikle ya bu çarpım işareti olarak temsil edilir ya da poli X operatörü için yalnızca bir X'tir.
- **Quantum kapıları doğrusal dönüşümlerle modellenir.** Öyleyse not kapılarının 0 durumuna ve 1 durumuna ne yaptığını bilmek bize diğer tüm durumlara da ne yaptığını söyler.
- Şimdi quantum kapıları aslında doğrusal dönüşümlerden daha spesifiktir. Üniter dönüşümlerdir. Üniter dönüşümlerin tersi vardır, bu da tüm bu quantum kapılarının tersine çevrilebilir olduğu anlamına gelir.
- Quantum kapısından geçtikten sonra bir qubitin hangi durumda olduğunu bilirsek, quantum kapısından geçmeden önce hangi durumda olduğunu bulabiliriz ve bu quantum mekaniğinin bir parçasıdır. Dolayısıyla bu işlemler her zaman tersine çevrilebilir olmalıdır. Bu şekilde, bu üniter dönüşümlere ek olarak, iç çarpım da korunur. Öyleyse, bir qubit halinin iç çarpımı, olması gereken bir quantum geçidinden geçmeden önce 1 ise, o zaman iç çarpım da quantum kapısından geçtikten sonra 1 olacaktır ki bu mantıklıdır. Çünkü bu durum hala bir qubiti temsil eder.
- Yine de normalleştirme gerekiyor. Yani bir quantum kapısı doğrusal bir operatör olduğu için, onun bir matrisi olduğu gösterilebilir ve özellikle NOT kapısı bu matris tarafından temsil edilir; burada yine ilk sütun, 0 temel vektörünün NOT kapıdan geçtikten sonra dönüştürüldüğü vektördür ve ikinci sütun, temel vektör 1'in NOT kapıdan geçtikten sonra dönüştürüldüğü vektördür.

X-Quantum NOT Gates

Operator X

- **One-Input gate: NOT**
 - Input state: $c_0|0\rangle + c_1|1\rangle$
 - Output state: $c_1|0\rangle + c_0|1\rangle$
 - Pure states are mapped thus: $|0\rangle \rightarrow |1\rangle$ and $|1\rangle \rightarrow |0\rangle$
 - Gate operator (matrix) is



$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$
$$X|0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle$$
$$X|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle$$

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ve $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ qubitler vektörler ile temsil edilir.
- $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
- $XX = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$

Qubit and Not Gate

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \xrightarrow{\text{NOT}} \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle$$

$$X \equiv \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$


$$X \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta \\ \alpha \end{bmatrix}$$

- Quantum bit'i, klasik bit'ten ayıran en önemli özelliği olan quantum süperpozisyonunda aynı anda 0 ve 1 durumunda da bulunabilmesidir.
- Quantum bit'in süperpozisyon biçiminde yazılımı, $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$
- Quantum NOT gate süperpozisyon durumuna lineer olarak etki eder.
- $X|\psi\rangle = \alpha X|0\rangle + \beta X|1\rangle = \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle$ olur.

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1?$$


$$|\alpha^*\alpha| + |\beta^*\beta| = 1?$$

Operator X



Örnek: 2 Qubit'lik X- Gate


- 2 Qubit'lik bir Sistemde ilk qubit X quantum lojik kapısından ikinci bit ise quantum kablosunda geçsin
- $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ve $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ qubitler vektörler ile temsil edilir.
- $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
- $X|0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle$
- $X|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle$



2 Qubit'lik bir Sistem

Pauli Matrislerinin İkincisi, Y- Gate

- $Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$
- $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ve $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ qubitler vektörler ile temsil edilir. Not: Matris çarpımı ile elde edilen bir durum vektörü, muhakkak ve muhakkak ket 0 ve/veya ket 1 bileşenlerine dönüştürülmelidir.
- $Y|0\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = i|1\rangle$
- $Y|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i \\ 0 \end{pmatrix} = -i \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -i|0\rangle = e^{-i\pi/2} |0\rangle$
- $Y|0\rangle = i|1\rangle = e^{i\frac{\pi}{2}} |1\rangle$
- $Y|1\rangle = -i|0\rangle = e^{-i\frac{\pi}{2}} |0\rangle$
- $YY^+ = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, uniter bir matristir. Dahası $Y=Y^+$, Hermesyen eşleniğidir. Bir matrisin bir quantum lojik kapı olabilmesi için sağlaması gereken yeterli ve gerekli tek koşul kendisinin Hermesyen eşleniği ile çarpımının birim matrise eşit olmasından dolayı, Y matrisi bir quantum lojik kapısıdır.



Örnek: Y- Gate

- 2 Qubit'lik bir Sistemde $|00\rangle$ ilk bit Y quantum lojik kapısından ikinci bit ise quantum kablosunda geçsin

- $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ve $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ qubitler vektörler ile temsil edilir.

- $Y|0\rangle = i \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = i|1\rangle$

- $Y|1\rangle = -i \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -i|0\rangle$

$$|ab\rangle = |a\rangle \otimes |b\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 b_1 \\ a_1 b_2 \\ a_2 b_1 \\ a_2 b_2 \end{pmatrix}$$


$$\begin{aligned} |00\rangle &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} & |10\rangle &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ |01\rangle &= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} & |11\rangle &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Y-kapısının çıkışı = $i|1\rangle$

2-Qubitlik sistemin çıkışı(Tensör Çarpımı) = $i|1\rangle \otimes |0\rangle$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ i \\ 0 \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = i|10\rangle = \alpha_1|00\rangle + \alpha_2|01\rangle + \alpha_3|10\rangle + \alpha_4|11\rangle$$

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_4 = 0; \alpha_3 = i = e^{i\frac{\pi}{2}}$$



Örnek: Y- Gate

- 2 Qubit'lik bir Sistemde $|10\rangle$ ilk bit Y quantum lojik kapısından ikinci bit ise quantum kablosunda geçsin

- $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ve $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ qubitler vektörler ile temsil edilir.

- $Y|0\rangle = i \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = i|1\rangle$

- $Y|1\rangle = -i \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -i|0\rangle$

$$|ab\rangle = |a\rangle \otimes |b\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 b_1 \\ a_1 b_2 \\ a_2 b_1 \\ a_2 b_2 \end{pmatrix}$$


$$\begin{aligned} |10\rangle &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ |01\rangle &= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ |11\rangle &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Y-kapısının çıkışı = $-i|0\rangle$

2-Qubitlik sistemin çıkışı = $-i|0\rangle \otimes |0\rangle$

$$= \begin{pmatrix} -i \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = -i \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = -i|00\rangle = \alpha_1|00\rangle + \alpha_2|01\rangle + \alpha_3|10\rangle + \alpha_4|11\rangle$$

$$\alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0; \alpha_1 = -i = e^{-i\frac{\pi}{2}}$$



Pauli Matrislerinin Üçüncüsü, Z- Gate

- $Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
- Z matrisi 0 durumuna etki ettiği zaman hiçbir şey yapmaz. 1 durumuna etki ettiği zaman faz değiştirir.
- $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ve $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ qubitler vektörler ile temsil edilir.
- $Z|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle$
- $Z|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -|1\rangle = e^{-i\pi} |1\rangle$
- $Z|0\rangle = |0\rangle, Z|1\rangle = -|1\rangle = e^{-i\pi} |1\rangle$
- $ZZ^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, uniter bir matristir. Dahası, $Z=Z^*$ dir. Bir matrisin bir quantum lojik kapı olabilmesi için sağlaması gereken yeterli ve gerekli tek koşul kendisinin Hermitesyen eşleniği ile çarpımının birim matrise eşit olmasından dolayı, Z matrisi bir quantum lojik kapısıdır.

Örnek: Z- Gate

- 2 Qubit'lik bir Sistemde $|10\rangle$ ilk bit Y quantum lojik kapısından ikinci bit ise quantum kablosunda geçsin

- $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ve $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ qubitler vektörler ile temsil edilir.

- $Z |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle$

- $Z |1\rangle = -\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -|1\rangle$

$$|ab\rangle = |a\rangle \otimes |b\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 b_1 \\ a_1 b_2 \\ a_2 b_1 \\ a_2 b_2 \end{pmatrix}$$


$$\begin{aligned} |00\rangle &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} & |10\rangle &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ |01\rangle &= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} & |11\rangle &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Z-kapısının çıkışı = $-|1\rangle$

2-Qubitlik sistemin çıkışı = $-|1\rangle \otimes |0\rangle$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -|10\rangle = \alpha_1 |00\rangle + \alpha_2 |01\rangle + \alpha_3 |10\rangle + \alpha_4 |11\rangle$$

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_4 = 0; \alpha_3 = -1 = e^{i\pi}$$



Örnek

- Y-Matrisi ile Ket-0'ın çarpımı ile Z-Matrisi ile Ket-1'in çarpımının toplamı nedir?
- $Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, $Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
- $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ve $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ qubitler vektörler ile temsil edilir.
- $Y |0\rangle + Z |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 + i \end{pmatrix}$
 $= (-1+i) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$-1+i = e^{i\pi} + e^{\frac{i\pi}{2}} = \sqrt{2} e^{i135}$$

Not: açı= (rad*180)/pi; rad=(açı*pi/180)

Örnek

- X-Matrisi ile Ket-1'in çarpımı ile Z-Matrisi ile Ket-1'in çarpımının toplamı nedir?
- $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
- $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ve $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ qubitler vektörler ile temsil edilir.
- $X|1\rangle + Z|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$



Hadamard Kapısı

Hadamard Gate



$$H \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$


H^2 is not a NOT gate.

$$H^2 = I.$$

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

- Quantum hesaplamada muhtemelen en popüler Hadamard kapısıdır.
- $|0\rangle$ durum vektörünü, $|0\rangle$ artı $|1\rangle$ üzerinde 1 bölü karekök 2 çarpanında tekdüze süperpozisyona dönüştürür ve $|1\rangle$ vektörünü de, $|0\rangle$ eksi $|1\rangle$ üzerinde 1 bölü karekök 2 çarpanında tekdüze süperpozisyona dönüştürür
- Hadamard kapısı H ile temsil edilmektedir. Dolayısıyla bu kapıya karşılık gelen matris, Hadamard kapısının bu ilginç özelliklerinden biri, kendi tersi olması gibi görünüyor. Bir qubiti Hadamard kapısına iki kez uygularsanız. Durumu hiç değişmez.
- Hadamard işlemi, kürenin y eksenini etrafında 90 derece dönmesi, ardından x eksenini etrafında 180 derece dönmesidir.



The Hadamard matrix

Another important one-qubit unitary is the Hadamard matrix:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Which has the following effect on the computational basis states:

$$H |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \equiv |+\rangle$$

$$H |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) \equiv |-\rangle$$

i.e., it puts the computational basis states in superposition. H is self-inverse, therefore:

$$H |+\rangle = |0\rangle \quad H |-\rangle = |1\rangle$$


i.e., it interferes the superposition to recover the original computational basis states.

Hadamard Lojik Gate

- Qubitler, $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ve $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ vektörleri ile temsil edilirler.
- Hadamard lojik kapısının matris ifadesi, $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Bu matris qubit üzerine uygulandığında,
- $H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$
- $H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$
- $H|1\rangle$, Qubit, $|0\rangle$ ve $|1\rangle$ süperpozisyon durumudur. Hadamard lojik kapısı Qubit, $|0\rangle$ ve $|1\rangle$ 'i süperpozisyon durumuna dönüştürür. $H|0\rangle$, Qubit, $|0\rangle$ ve $|1\rangle$ 'in süperpozisyon durumudur. Hadamard lojik kapısı Qubit, $|0\rangle$ ve $|1\rangle$ 'i süperpozisyon durumuna dönüştürür.
- Burada karekök 2 konmasının nedeni, sağ taraftaki ifadenin normalize olabilmesi için katsayılarının kareleri toplamı 1 olma koşulunu sağlamak içindir.
- Ölçme yapıldığında $|0\rangle$ ya da $|1\rangle$ durum vektörlerinden birine çökmesi için uygun quantum lojik kapısı kullanılır.

Bir Qubit'in Genel Durumu

- $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$
- α ile β 'nin sağlaması gereken koşul α ile β 'nin mod karelerinin toplamı 1'e eşit olmalıdır. $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ dir.
- Klasik bilgisayarlarda NOT kapısı aşağıdaki şekilde gösterilir.



- Quatum kapısında

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \longrightarrow \boxed{X} \longrightarrow \beta|0\rangle + \alpha|1\rangle$$

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \longrightarrow \boxed{Y} \longrightarrow i(\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle)$$

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \longrightarrow \boxed{Z} \longrightarrow \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle$$

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \longrightarrow \boxed{H} \longrightarrow \frac{\alpha}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) + \frac{\beta}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = \frac{\alpha+\beta}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{\alpha-\beta}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Example: Hadamard gate

Hadamard gate

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$


$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \longrightarrow \boxed{H} \longrightarrow \alpha \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} + \beta \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Exercise: use matrix form of H to demonstrate how Hadamard gate operate on a qubit

$$H \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \alpha + \beta \\ \alpha - \beta \end{pmatrix} = \alpha \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} + \beta \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Example: A Hadamard transform on a single superposition

- A Hadamard transform on a single superposition



- A Hadamard transform on input $\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$




Örnek: Hadamard kapısı

- $H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$
- $H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$

Örnek-1: Girişte $|0\rangle$ durumunda qubit var. O bir Hadamard kapısından geçirilir ve sonra bir ölçüm yapılır. Çıkışta $|0\rangle$ olma olasılığı nedir?


Bu tek tip süperpozisyonu yaratır. Böylece qubitin 0 durumunda ve 1 durumunda olma olasılığı eşit olacaktır. Yani her iki olasılık da 0.5 olacaktır.



Örnek: Ardarda iki Hadamard kapısı


- **Örnek-2:** Arda arda iki Hadamard quantum lojik devresinin , sıfır durumunda bir qubit ile başlar ve onu Hadamard kapılarına geçirir ve bir ölçüm yapar ve Hadamard kapısı, kapılarımızın başına kendi tersine uygulandığı için etkili bir şekilde hiçbir şey yapmaz. Öyleyse, qubitin 0 durumunda olması için garanti altına alınan ölçümü neden yapıyoruz? Qubitin $|0\rangle$ durumunda olma olasılığı 1'dir. Benzer şekilde Qubitin $|1\rangle$ durumunda olma olasılığı 1'dir

- $H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$, $H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$
- $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$
- $H|\psi\rangle = \frac{\alpha}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) + \frac{\beta}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = \frac{\alpha+\beta}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{\alpha-\beta}{\sqrt{2}}|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[(\alpha + \beta)|0\rangle + (\alpha - \beta)|1\rangle]$
- $HH|\psi\rangle = |\psi\rangle$, $HH=I$
- $HH|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(H|0\rangle + H|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{2}{\sqrt{2}}|0\rangle = |0\rangle$
- $HH|0\rangle = |0\rangle$
- $HH|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(H|0\rangle - H|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{2}{\sqrt{2}}|1\rangle = |1\rangle$
- $HH|1\rangle = |1\rangle$



Örnek: Hadamard Lojik kapısının iki qubitlik quantum devresi Üzerinde Gösterimi

İki qubitlik bir sistem girişler $|0\rangle$ ve $|0\rangle$ olsun. Giriş $|00\rangle$ iki qubitlik bir sistem ise Çıkış vektörü ne olur?



X-not gate $|0\rangle$ girişini $|1\rangle$ çıkışına dönüştürecek.

Hadamard gate ise $|0\rangle$ girişini $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ çıkışına dönüştürecek.

Örnek: Hadamard Lojik kapısının iki qubitlik quantumd devresi Üzerinde Gösterimi

- $|\psi\rangle$ durumumuz iki çıkış vektörün tensör çarpımıdır. Durum vektörü,
- $|\psi\rangle = |1\rangle \otimes [\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)] = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle \otimes |0\rangle + |1\rangle \otimes |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle + |11\rangle)$
- Lineer operatördeki tensör çarpımda katsayılar dışarıda kalır, çarpan iç çarpan ile buluşur.

$$|\psi\rangle = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle \quad a=0, c=0$$

2-Qubitlik sistemin çıkışı


$$|1\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |10\rangle$$

$$|1\rangle \otimes |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |11\rangle$$

Örnek: NOT - Hadamard kapısı


- **Örnek-3:** X-NOT quantum lojik kapısının ardına Hadamard quantum lojik kapısı bağlandığında Qubitin $|0\rangle$ durumunda olma olasılığı 0.5'dir, $|1\rangle$ durumunda olma olasılığı 0.5'dir.

- $X|0\rangle = |1\rangle, X|1\rangle = |0\rangle$
- $H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$
- $HX|0\rangle = H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$
- $HX|1\rangle = H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$



Örnek: HXH Quantum lojik kapısı

- $P(HXH|0\rangle)=?$
 - $X|0\rangle = |1\rangle, X|1\rangle = |0\rangle$
 - $H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$
 - $H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$
 - $XH|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(X|0\rangle + X|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |0\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$
 - $HXH|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(H|0\rangle + H|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)) = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{2}{\sqrt{2}} |0\rangle = |0\rangle$
 - **$P(HXH|0\rangle)=1$ (%100 $|0\rangle$ durumuna çöker.)**



Örnek: XHXH Quantum lojik kapısı

- $P(XHXH|0\rangle)=?$

- $X|0\rangle = |1\rangle, X|1\rangle = |0\rangle; H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$


- $X|0\rangle = |1\rangle$

- $XH|0\rangle = |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$

- $XHX|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(X|0\rangle - X|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle - |0\rangle) = -\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = -H|1\rangle$

- $XHXH|0\rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}}(H|0\rangle - H|1\rangle) = -\frac{1}{\sqrt{2}}(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle) = -|1\rangle$

- $P(XHXH|0\rangle) = P(-|1\rangle) = (-1)^2$



$$P(|0\rangle)=?$$

$$P(|1\rangle)=?$$



Controlled NOT (CNOT) Kapısı

İki qubit devrelerinde Tensor Çarpımı

- Qubitler, $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ve $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ vektörleri ile temsil edilir.

- $|ab\rangle = |a\rangle \otimes |b\rangle = \begin{pmatrix} a1 \\ a2 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} b1 \\ b2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a1 * b1 \\ a1 * b2 \\ a2 * b1 \\ a2 * b2 \end{pmatrix}$

- $|00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

- $|01\rangle = |0\rangle \otimes |1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

- $|10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

- $|11\rangle = |1\rangle \otimes |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Outer Product

$$|00\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |01\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |10\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |11\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$|00\rangle\langle 00| = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} (1 \quad 0 \quad 0 \quad 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad |11\rangle\langle 10| = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} (0 \quad 0 \quad 1 \quad 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$|10\rangle\langle 11| = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} (0 \quad 0 \quad 0 \quad 1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$|01\rangle\langle 01| = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} (0 \quad 1 \quad 0 \quad 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Two qubit gates: CNOT Quantum Lojik Kapısı

$$|G_{CNOT}\rangle = |00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 10|$$

$$|G_{CNOT}\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$




$$\text{CNOT Gate} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{CNOT } |10\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |11\rangle$$

Control-target two-qubit gate


$$\text{C-NOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes X$$



$$(\text{C-NOT})^2 = I$$

Two qubit gates: CNOT Quantum Lojik Kapısı




ψ_1	ψ_2
$ 00\rangle$	$ 00\rangle$
$ 01\rangle$	$ 01\rangle$
$ 10\rangle$	$ 11\rangle$
$ 11\rangle$	$ 10\rangle$


Two-Input Gate: Controlled NOT (CNOT)

- 2 qubitlik sistem üzerine etki eden matrisler 4×4 'lük bir matrisdir $(2^a) \times (2^a)$, $a=2$. Quantum port durumun paralelliği söz konusudur. Matrisin boyutu durum vektörünün boyutu ile belirlenir. Söz gelemi 2 qubitlik bir sistem 4 durum söz konusudur o halde matris boyutu 4×4 dür.
- \oplus : klasik bitlerde, ikili tabanda toplamada taban alınır: $0 + 0 = 0$, $0 + 1 = 1$, $1 + 0 = 1$, $1 + 1 = 10$; $1 \oplus 1 = 0$
- Üst bit 0 ise alt bit olduğu gibi geçer. Üst bit 1 ise alt bitin tersi geçer.


$$|00\rangle \rightarrow |00\rangle; |01\rangle \rightarrow |01\rangle; |10\rangle \rightarrow |11\rangle; |11\rangle \rightarrow |10\rangle.$$



$$|A, B\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}} |A, B \oplus A\rangle$$





input		output	
x	y	x	$y+x$
$ 0\rangle$	$ 0\rangle$	$ 0\rangle$	$ 0\rangle$
$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$
$ 1\rangle$	$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	$ 1\rangle$
$ 1\rangle$	$ 1\rangle$	$ 1\rangle$	$ 0\rangle$



input		output	
x	y	x	$y+x$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	1
1	1	1	0

Example-1: What does this circuit do?



$\psi 1$	$\psi 4$
$ 00\rangle$	$ 01\rangle$
$ 01\rangle$	$ 00\rangle$
$ 10\rangle$	$ 10\rangle$
$ 11\rangle$	$ 11\rangle$


- Kurallar:
- 1- iki kapılı quantum lojik kapısı
 - 2- Her düz hattın durumu değişmez.

$\psi 1$	$\psi 2$	$\psi 3$	$\psi 4$
$ 00\rangle$	$ 10\rangle$	$ 11\rangle$	$ 01\rangle$
$ 01\rangle$	$ 11\rangle$	$ 10\rangle$	$ 00\rangle$
$ 10\rangle$	$ 00\rangle$	$ 00\rangle$	$ 10\rangle$
$ 11\rangle$	$ 01\rangle$	$ 01\rangle$	$ 11\rangle$

Two Qubit Gates


CNOT - gate

Flips the target bit if the control bit is 1.




SWAP - gate



Swaps the states of the two qubits
(useful in actual machines)



Controls


Symbol: 
 Condition: $|0\rangle$ $|1\rangle$ $|+\rangle$ $|-\rangle$ $|0\rangle$ $|0\rangle$

Circuit Identities



Örenk: Swap Gates

Question for the class: what does this circuit do?




CNOT:

- 1- Kontrol biti olduğu için üst qubit olduğu gibi geçer.
- 2- Kontrol qubit 0 ise alt qubit olduğu gibi geçer
- 3- Kontrol qubit 1 ise alt qubit tersi geçer


Örnek: Gates and quantum circuits

Making cat states using C-NOT



Giriş: 000
1.adım: 100
2.adım: 110
Çıkış: 111

Örnek:




Giriş	Çıkış
A B C	A B C+B
0 0 0	0 0 0
0 0 1	0 0 1
0 1 0	0 1 1
0 1 1	0 1 0
1 0 0	1 0 0
1 0 1	1 0 1
1 1 0	1 1 1
1 1 1	1 1 0

- 1- Düz hatlarda qubitler değişmez.
- 2- CNOT devresinde kontrol qubit (B) olduğu gibi geçer.
- 3- CNOT devresinde kontrol qubit (B)=0 ise C çıkışa olduğu gibi geçer
- 3- CNOT devresinde kontrol qubit (B)=1 ise C çıkışa tersi alınarak geçer


Example-2

A circuit with multiple gates




- This circuit has five gates
- Gates are evaluated from left to right
- What do you think that this circuit does?

Example-2.0: What does this circuit do? $\Psi_1 = |00\rangle$



$$H \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$



$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle$$

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle$$

$$\psi_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right) \text{ tensor } \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right) = \frac{1}{2} |00\rangle + \frac{1}{2} |01\rangle + \frac{1}{2} |10\rangle + \frac{1}{2} |11\rangle$$

$$\psi_3 = \frac{1}{2} |00\rangle + \frac{1}{2} |01\rangle + \frac{1}{2} |11\rangle + \frac{1}{2} |10\rangle$$


$$\psi_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right); \psi_{3a} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right) = H|0\rangle, \psi_{3b} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right) = H|0\rangle$$

$$\Psi_{4a} = HH|0\rangle = |0\rangle, \Psi_{4a} = HH|0\rangle = |0\rangle; \Psi_4 = |00\rangle,$$

input		output	
x	y	x	y+x
0⟩	0⟩	0⟩	0⟩
0⟩	1⟩	0⟩	1⟩
1⟩	0⟩	1⟩	1⟩
1⟩	1⟩	1⟩	0⟩

$$\begin{aligned} HH|1\rangle &= |1\rangle \\ HH|0\rangle &= |0\rangle \end{aligned}$$

Example-2.2: What does this circuit do? $\Psi_1=|10\rangle$



$$H|0\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}+\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle+\frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

$$H|1\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle-\frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$


$$\psi_2=(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle-\frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle)(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle+\frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle)=\frac{1}{2}|00\rangle+\frac{1}{2}|01\rangle-\frac{1}{2}|10\rangle-\frac{1}{2}|11\rangle$$

$$\Psi_3=\frac{1}{2}|00\rangle+\frac{1}{2}|01\rangle-\frac{1}{2}|11\rangle-\frac{1}{2}|10\rangle$$

$$\psi_3=(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle-\frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle)(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle+\frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle), \psi_{3a}=(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle-\frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle)=H|1\rangle, \psi_{3b}=(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle+\frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle)=H|0\rangle$$

$$\Psi_{4a}=HH|1\rangle=|1\rangle, \Psi_{4a}=HH|0\rangle=|0\rangle; \Psi_4=|10\rangle$$


$$H\equiv\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1&1\\1&-1\end{bmatrix}$$




input		output	
x	y	x	y+x
0⟩	0⟩	0⟩	0⟩
0⟩	1⟩	0⟩	1⟩
1⟩	0⟩	1⟩	1⟩
1⟩	1⟩	1⟩	0⟩

$$\begin{aligned} H|0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \\ H|1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \\ \psi_2 &= (\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle)(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle) = \frac{1}{2}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle - \frac{1}{2}|10\rangle - \frac{1}{2}|11\rangle \\ \Psi_3 &= \frac{1}{2}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle - \frac{1}{2}|11\rangle - \frac{1}{2}|10\rangle \\ \psi_{3a} &= (\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle)(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle) = H|1\rangle, \psi_{3b} = (\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle) = H|0\rangle \\ \Psi_{4a} &= HH|1\rangle = |1\rangle, \Psi_{4a} = HH|0\rangle = |0\rangle; \Psi_4 = |10\rangle \end{aligned}$$

Example-2.3: What does this circuit do? $\Psi_1 = |11\rangle$



$$H \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$



$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle$$

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle$$

$$\psi_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right) = \frac{1}{2} |00\rangle - \frac{1}{2} |01\rangle - \frac{1}{2} |10\rangle + \frac{1}{2} |11\rangle$$

$$\Psi_3 = \frac{1}{2} |00\rangle - \frac{1}{2} |01\rangle - \frac{1}{2} |11\rangle + \frac{1}{2} |10\rangle$$

$$\psi_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right), \psi_{3a} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right) = H|1\rangle, \psi_{3b} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right) = H|1\rangle$$

$$\Psi_{4a} = HH|0\rangle = |0\rangle, \Psi_{4a} = HH|1\rangle = |1\rangle; \Psi_4 = |01\rangle$$

input		output	
x	y	x	y+x
0⟩	0⟩	0⟩	0⟩
0⟩	1⟩	0⟩	1⟩
1⟩	0⟩	1⟩	1⟩
1⟩	1⟩	1⟩	0⟩

The Hadamard gate


$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|1\rangle + |0\rangle)$$

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|1\rangle - |0\rangle)$$


$$HH|1\rangle = |1\rangle$$

$$HH|0\rangle = |0\rangle$$

Example-3.0: What does this circuit do? $\Psi_1 = |00\rangle$



$$H \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$



input		output	
x	y	x	y+x
0⟩	0⟩	0⟩	0⟩
0⟩	1⟩	0⟩	1⟩
1⟩	0⟩	1⟩	1⟩
1⟩	1⟩	1⟩	0⟩


$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle$$

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle$$


$$\psi_2 = |0\rangle H|0\rangle = |0\rangle \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} |00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |01\rangle$$

$$\Psi_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} |00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |01\rangle; \Psi_{3a} = |0\rangle, \Psi_{3b} = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle = H|0\rangle$$

Example-3.1: What does this circuit do? $\Psi_1 = |01\rangle$



$$H \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$



input		output	
x	y	x	y+x
0⟩	0⟩	0⟩	0⟩
0⟩	1⟩	0⟩	1⟩
1⟩	0⟩	1⟩	1⟩
1⟩	1⟩	1⟩	0⟩


$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle$$

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle$$


$$\psi_2 = |0\rangle H|1\rangle = |0\rangle \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} |00\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |01\rangle$$

$$\Psi_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} |00\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |01\rangle; \Psi_{3a} = |0\rangle, \Psi_{3b} = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle = H|1\rangle$$

Example-3.2: What does this circuit do? $\Psi_1 = |10\rangle$



$$H \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$



input		output	
x	y	x	y+x
0⟩	0⟩	0⟩	0⟩
0⟩	1⟩	0⟩	1⟩
1⟩	0⟩	1⟩	1⟩
1⟩	1⟩	1⟩	0⟩


$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$


$$\psi_2 = |1\rangle H|0\rangle = |1\rangle \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \right) = \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$$

$$\Psi_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle; \Psi_{3a} = |1\rangle, \Psi_{3b} = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle = H|0\rangle$$

Example-3.3: What does this circuit do? $\Psi_1 = |11\rangle$



$$H \equiv \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$



input		output	
x	y	x	y+x
0⟩	0⟩	0⟩	0⟩
0⟩	1⟩	0⟩	1⟩
1⟩	0⟩	1⟩	1⟩
1⟩	1⟩	1⟩	0⟩

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle$$

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle$$

$$\psi_2 = |1\rangle H|1\rangle = |1\rangle \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} |10\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |11\rangle$$

$$\Psi_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} |11\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |10\rangle; \Psi_{3a} = |1\rangle, \Psi_{3b} = - \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right) = -H|1\rangle$$



Multiple Qubit Gates

Multiple Qubits

- Any useful classical computer has more than one bit. Likewise, a Quantum Computer will probably consist of multiple qubits.
- A system of n Qubits is called a Quantum Register of length n .
- To represent that Qubit 1 has value b_1 , Qubit 2 has value b_2 , etc., we will use the notation:

$$|b_1\rangle_1 |b_2\rangle_2 \cdots |b_n\rangle_n$$

Multiple Qubits


- For n Qubits, the vector representing the state is a $2n$ column vector.
- The operations are then $2n \times 2n$ matrices.
- For $n = 2$, we use the representations

$$\bullet \quad |a\rangle|b\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 b_1 \\ a_1 b_2 \\ a_2 b_1 \\ a_2 b_2 \end{pmatrix}$$

$$|0\rangle_1|0\rangle_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |0\rangle_1|1\rangle_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |1\rangle_1|0\rangle_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |1\rangle_1|1\rangle_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Örnek

- Qubitler, $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ve $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ vektörleri ile temsil edilir.
- Giriş durum vektörü: $|00\rangle$
- Çık durum vektörü nedir?
- a1-b1 arasında durum vektörü: $|00\rangle$
- Birinci qubit Hadamard'tan geçirilir. Hadamard lojik kapısının çıkışı:
$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$
- a2-b2 arasında durum vektörü: $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle)$
- a3-b3 arasında durum vektörü: $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$
- Bu dolanık bir durumdur(Korelasyon var). İlki 0 ise ikincisi kesinlikle 0, ilki 1 ise ikincisi kesinlikle 1 dir. Birincisinin değerini ölçmek ikincisinin değerini ölçüm yapmadan bilmek için yeterli olur.



Örnek

- Qubitler, $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ve $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ vektörleri ile temsil edilir.

- Giriş durum vektörü, qubit: $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$

- Çık durum vektörü, qubit nedir?


- a2-b2 arasında durum vektörü: $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle)$

- Snap çıkışında qubit'in ilk Qubit'in ilk bit'i 0 olduğu için ikinci bit değişmez. İkinci Qubit'in ilk bit'i 1 olduğu için ikinci bit değişir 0 olur.

- Hadamard a2 ve b2 qubitlerini süperpozisyona sokar. a2-b2 durum vektöründeki ilk bitleri işleme sokar. Çıkış durum vektörü, çarpımlar tensördür.

- $$\frac{\left(\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}\right)|0\rangle + \left(\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}\right)|0\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|00\rangle + |10\rangle + |00\rangle - |10\rangle}{2} = |00\rangle$$


- Bir önceki örnek ve bu örnekten görüleceği üzere quantum lojik kapıların sırasını değiştirirseniz ters işlemi yapar.



\oplus : Sinap

Classical computation on a quantum computer

Toffoli gate



a ve b olduğu gib geçer.


a ve b girişleri 1 1 olduğunda c 'nin tersi geçer. Diğer durumlarda c olduğu gibi geçer.

Quantum Gates

Discrete Universal Gate Set


- Four-member “standard” gate set

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



CNOT

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$




Hadamard

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$$



Phase

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$$




$\pi/8$ (T) gate


{CNOT, Hadamard, Phase, Toffoli}

Gates and quantum circuits

C-NOT as parity check




C-NOT as measurement gate




Gates and quantum circuits

Making Bell states using C-NOT




Bell states

$$\begin{aligned} |\beta_{00}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \\ |\beta_{10}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle) \\ |\beta_{01}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle) \\ |\beta_{11}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle) \end{aligned}$$



Gates and quantum circuits

Making cat states using C-NOT



References

- Yingchareonthawornchai, S., Apornthewan, C., and Chongstitvatana, P., "An Implementation of Compact Genetic Algorithm on a Quantum Computer," Int. Joint Conf. on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 30 May - 1 June 2012, pp.131-135.
- <http://www.cp.eng.chula.ac.th/~piak/paper/2012/jcsse-quantum-cga.pdf>
- Cold matter, assemble atom by atom <https://arxiv.org/abs/1607.03044>
- Optical Atomic Clock
- <http://www.npl.co.uk/science-technology/time-frequency/research/optical-frequency-standards/>
- http://homepage.univie.ac.at/robert.prevedel/test_research_LOQC.html
- <http://www.nanoteknoloji.gen.tr/>
- http://www.wikipedia.org/wiki/Quantum_computer.
- http://www.research.ibm.com/resources/news/20011219_quantum.shtml.

Usage Notes

- A lot of slides are adopted from the presentations and documents published on internet by experts who know the subject very well.
- I would like to thank who prepared slides and documents.
- Also, these slides are made publicly available on the web for anyone to use
- If you choose to use them, I ask that you alert me of any mistakes which were made and allow me the option of incorporating such changes (with an acknowledgment) in my set of slides.

Sincerely,

Dr. Cahit Karakuş

cahitkarakus@gmail.com